โปรแกรม Radmin

คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมและเรียกค้นข้อมูลระยะไกลที่ทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์ทางไกลได้เสมือนกับกำลังนั่งอยู่หน้าเครื่องของอีกฝ่าย โดยสามารถควบคุมเครื่องได้จากที่ต่างๆ แล้วยังสามารถเรียกดู หน้าจอคอมพิวเตอร์ทางไกลได้ผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเปิด จากหน้าต่างใช้งานหรือแบบเต็มหน้าจอ การเคลื่อนของเมาส์และ สัญญาณจากคีย์บอร์ดทั้งหมดจะถูกโอนโดยตรงไปยัง คอมพิวเตอร์ทางไกล คุณสามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ทางไกลได้เสมือน กำลังนั่งอยู่หน้าจอจริง ๆ คุณสามารถเรียกค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันจากระยะไกลจากที่ต่าง ๆ และใช้ฟังก์ชั่นโอนไฟล์ ขั้นสูง ระบบสนทนาข้อความและเสียง ฟังก์ชั่นปิดเครื่องทางไกล Telnet และ คุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้ตามต้องการ ความเร็วสูงสุดในการทำงาน

ระบบควบคุมฮาร์ดแวร์ระยะไกลด้วยการรองรับจาก Intel AMT Radmin 3.5 เวอร์ชันใหม่รองรับ Intel AMT (Active Management Technology) ช่วยให้สามารถควบคุมเครื่อง คอมพิวเตอร์ทางไกลได้แม้วาจะปี ดเครื่องอยู่ หรือในกรณีที่ไม่ สามารถเริ่มใช้ระบบปฏิบัติการได้ Radmin Viewer ช่วย ให้คุณสามารถเปิดเครื่อง รีสตาร์ทและปิดเครื่องจากระยะไกลได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูและแก้ไขค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ทางไกล และรีสตาร์ทเครื่องจากแผนซีดีในเครื่องต้น ทางหรือไฟล์ชุดข้อมูลจำลองจากดิสก์

รองรับ Windows 8 อย่างสมบูรณ์แบบ Radmin 3.5 รองรับ Windows 8 32 และ 64 บิตอยางสมบูรณ์แบบ รวมทั้งสามารถใช้ งานร่วมกับ User Account Control และ Fast User Switching Radmin Server 3.5 รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003/2000 (32 บิต) และ Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003 (64 บิต) Radmin Viewer 3.5 รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003/2000/ME/98/95/NT4.0 (32 บิต) และ Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003 (64 บิต)

<u>ความปลอดภัยในระดับสูงสุด</u>

Radmin ใช้การเข้ารหัสกับข้อมูล ภาพหน้าจอ การเคลื่อนเมาส์และสัญญาณจากคีย์บอร์ดทั้งหมด โดยใช้ระบบการเข้ารหัส AES 256 บิต โดยจะมีการจัดทำคีย์สุ่มขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง ในส่วนของการตรวจสอบยืนยันผู้ใช้ Radmin สามารถใช้ระบบ ความปลอดภัยของ Windows ร่วมกบ Active Directory และ Kerberos ร่วมกัน หรือใช้ระบบความปลอดภัยของตัวมันเองเพื่อ อนุญาตสิทธิผู้ใช้และควบคุมการเข้าระบบ/ตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน ระบบความปลอดภัยของ Radmin ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนคีย์ ของ Diffie-Hellman โดยมีขนาดคีย์ที% 2048 บิต ตัวกรอง IP เสริมจะทำหน้าที่จำกดการเข้าถึงสำหรับโฮสต์และเครือข่ายที่ กำหนด

<u>การสนทนาข้อความและเสียง</u>

การสนทนาด้วยข้อความและเสียง และโหมดส่งข้อความ เป็นคุณสมบัติใหม่ใน Radmin เวอร์ชัน 3 โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถสื่อสารกับผู้ควบคุมคอมพิวเตอร์ทางไกลที่คุณเชื่อมต่ออยู่ด้วย

<u>ใช้งานง่าย</u>

Radmin เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่ายมาก เนื่องจาก Radmin ไม่มี "คุณสมบัติเพิ่มเติม" สอดแทรกเข้ามาซึ่ง ทำให้การใช้งานยากลำบาก มีความซับซ้อน หรือทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง โอนไฟล์แบบ "ลากและวาง" ได้อย่างปลอดภัยด้วย "Delta Copy" คุณสามารถใช้ Radmin เพื่อลากและวางไฟล์ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใกล้เคียงกับ Explorer ทั้งขาไปและขากลับระหว่าง คอมพิวเตอร์ ทางไกลภายใต้โหมดการเข้ารหัส Radmin มีคุณสมบัติที%ช่วยให้สามารถอัพเดตไฟล์เฉพาะส่วนที%มีความ แตกต่างกนระหว่าง คอมพิวเตอร์สองเครื่อง คุณสมบัตินี้ เรียกว่า "Deltal Copy" เนื่องจากส่วนต่างของไฟล์ ("ข้อมูล เดลต้า") เท่านั้นที่จะถูกคัดลอก นอกจากนี้ยังสามารถคัดลอกข้อมูลต่อภายหลังเกิดปัญหาในระบบเครือขาย ณ จุดที่เกิดปัญหาโดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ ทั้งหมด คุณสมบัตินี้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อทำการคัดลอกไฟล์ระหว่าง คอมพิวเตอร์ทางไกล

<u>รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย</u>

Radmin รองรับการเชื่อมต่อร่วมกันที่หลากหลายผ่านหน้าจอควบคุมระยะไกลเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถ ชวนเพื่อน หรือคนรู้จักให้เรียกดูหน้าจอของคุณจากทางไกล (สะดวกอย่างยิ่งสำหรับการประชุมสาย) หรือดูและ % ควบคุมหน้าจอทางไกล หลายหน้าจอจากคอมพิวเตอร์ของคุณเพียงเครื่องเดียว (สะดวกอย่างยิ่งสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือการฝึกสอน จากทางไกล)

<u>คุณสมบัติอื่น ๆ</u>

- รองรับการทำงานแบบมีผู้ใช้หลายรายใน Windows 8 และ Windows 7
- Radmin Viewer สามารถทำงานร่วมกับ Wine (ระบบควบคุมทางไกลจากเครื่อง Linux)
- รองรับการแสดงผลหลายหน้าจอ โอนข้อมูลหน้าจอทางไกลแบบ 2,000; 4,000; 16,000; 256,000 65,000 หรือ 16 ล้านสี
- รองรับโหมดความละเอียดสูง (ไมมีข้อจำกัดสำหรับความละเอียดของหน้าจอ)
- รองรับการแสดงผลเคอร์เซอร์คอมพิวเตอร์ทางไกลแบบภาพเคลื่อนไหวและแบบ alpha blending ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- โหมดการเชื่อมต่อขณะปิดเครื่อง
- โหมด Telnet
- Radmin Server เป็นบริการเสริมเท่านั้น
- สมุดโทรศัพท์สำหรับการเชื่อมต่อกับ Radmin แบบไม่จำกัดจำนวนอินเทอร์เฟซแบบ Explorer การจัดโฟลเดอร์และ ระบบลาก และวางข้อมูลที่เข้าใจง่าย
- โอนคลิปบอร์ดได้สองทางผ่าน Unicode
- สแกนเพื่อค้นหา Radmin Servers ที่ทำงานอยู่
- รองรับการใช้งานร่วมกับ Radmin Server 2.x.
- สามารถแสดงหน้าจอทางไกลไว้ด้านในหน้าต่าง ๆ หรือแบบเต็มหน้าจอโดยการกำหนดสเกลและสัดส่วนภาพได้อย่าง ราบรื่น
- รองรับล้อควบคุมบนเมาส์
- มีชอร์ตคัทจากสมุดโทรศัพท์ที่เดสกทอบในส่วนของข้อมูลสมุดโทรศัพท์
- ฟังกชั่นปุ่มสั่งการพิเศษเพื่อควบคุมและจัดการคีย์บอร์ดได้อย่างครอบคลุม
- ตัวกรอง IP ช่วยให้สามารถเปิดการเชื่อมต่อเฉพาะกับโฮสต์และเครือข่ายที่กำหนด
- ชื่อ DNS และชื่อผู้ใช้ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึกปฏิบัติการ
- ระยะหน่วงหลังจากกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้องห้าครั้งเพื่อความปลอดภัย
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้หลายภาษาและวิธีใช้ที%จัดมาให้สำเร็จรูป

ไฟล์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (win = 32 bits , win = 64 bits)

- 1. Radmin Server 3.5
- 2. Radmin Viewer 3.5
- 3. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง

Radmin มีส่วนประกอบสำคัญสองส่วนได้แก่ :



โมดูล viewer (Radmin Viewer)

โมดูล Server(Radmin Server) สามารถDownload และติดตั้งทดลองใช้ฟรี ได้ที่ http://www.radmin.com/th/download/

 ขั้นตอนการ Download และติดตั้ง 1.ดาวน์โหลด Radmin Server 3.5 และ Radmin Viewer 3.5

Network Tool : Radmin



2.ดาวน์โหลดเสร็จจะได้ไฟล์สำหรับติดตั้ง



การติดตั้ง rserv35th
 1.กด ถัดไป>



2.เลือกยอมรับเงื่อนไข และกด ถัดไป>

Network Tool : Radmin



3.กด ติดตั้ง เป็นอันเสร็จสิ้น



การติดตั้ง rview35th

1.กด ถัดไป>



2.เลือกยอมรับเงื่อนไข และกด ถัดไป>



3.เลือก ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ และ กด ถัดไป>



4. กด สิ้นสุด



การตั้งค่า Radmin Server

1.เปิดโปรแกรม การตั้งค่า Radmin Server และ กด การอนุญาต...



2.เลือกความปลอดภัยของ Radmin และ กด ตกลง

Ð	Radmin® Serve สำหรับWindov	 โหมดความปลอดภัยของ Radm	iin Server 💌	โทมดเริ่มใช้งาน
	ข้อมูลสิทธิ์กา There is no I	กำหนดโหมดการตรวจสอบมุ้ใช้/รหัสม	ท่าน	ตัวเลือก
		ดาามปลอดภัยของ Radmin	การอนุญาต	การอนุญาต
		🔿 ความปลอดภัยของ Windows NT	การอนุญาต	ช่วยเหลือ
	ข้อมูลบริษัท เว็บไซต์	ตกลง	ยกเล็ก	ใส่รหัสสิทธิใช้งาน

3.จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา ให้เลือกที่ เพิ่มผู้ใช้

N			
ความปลอดภั	ยของ Radmin		×
ผู้ใช้ Radmin			
	เพิ่มผู้ใช้	ลบผู้ใช้	
	<u> </u>		
สิทธิ	១អុស្	าด	_
การเข้าถึงทั้งหมด			
การควบคุมหน้าจอระยะใกล			
การแสดงหน้าจอระยะใกล			
เทลเน็ต			
ถ่ายโอนแฟ้ม			
เปลี่ยนที่ศทาง			
สนทนา			
การสนหนาด้วยเสียง			
ส่งข้อความ			
ปิดการทำงาน			
1	2021	10180	
	writed	ansan	

4.ใส่ ชื่อ รหัสผ่าน แล้วกด ตกลง

	ความปลอ	ดกัยของ Radmin	×
ผู้ใช้ P	Radmin		
	á al	v	~
	เพิ่มผู้ไข	ซ Radmin ใหม่	<u> </u>
-	พื่อมู้ให้	test	
â	รทัสม่าน	•••••	
1	ยินยันรหัสผ่าน	•••••	
1			
	WITH	Drish	
ถ่ายไ	อนแฟ้ม		
เปลี่ย	นทิสทาง		
ann	นา แหนาด้านสัยเ		
ส่งขัง	วดวาม		
ปิดก	ารทำงาน		
		ตกลง	ยกเล็ก

5.ให้เลือกทั้งหมดแล้วกดตกลง เป็นอันเสร็จสิ้น

ความปลอดภ	โยของ Radmin	×
ผู้ใช้ Radmin		
test		
	เพิ่มผู้ใช้ ลบผู้ใ	ช้
สิทธิ์	อนุญาต	
การเข้าถึงทั้งหมด	<	
การควบคุมหน้าจอระบะใกล	•	
การแสดงหน้าจอระบะใกล	-	
เทลเน็ต	✓	
ถ่ายโอนแฟ้ม	✓	
เปลี่ยนทิศทาง	✓	
สนทนา	v	
การสนทนาด้วยเสียง	✓	
ส่งข้อความ	✓	
ปิดการทำงาน	•	
	ตกลง ยกเ	เล็ก

- การควบคุมเครื่อง1. เปิดโปรแกรม Radmin Viewer ขึ้นมา

B	Radmin Viewer – 🗸 💌
การเชื่อมต่อ ไหมด มุมพอง เครื่องมือ ช่วยเหลือ	
1 🖉 🖆 🚍 💷 🖎 🖸 👒 👟 🔜 🖼 🍲	
Ter C	
a alama	
	13.22.414
	- 🕅 🖽 👬 📶 🔹 12,23 AM

2. คลิก icon เพิ่มการเชื่อมต่อใหม่



Merry - N # 1 # 4 06 1284M	<		e construction and a second se	visionale international internatio	659 S Thousdan Sanda S Thousdan Sanda		
🚍 🌈 🚔 🛍 🗿 📦 😰 🔤 🧿 🌆		ส์เซียดวาม					
	4 <i>(</i>	📋 单 🍳 🔛	🔛 🙆 🛃			- N # 12 .4 0 D	12:34 AM 3/29/2016

4.เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้คลิก ตกลง

S	Radmin Viewer	- 0 0
การเชื้อแต่อ โหมด มุมมอง เหรือเมือ ช่วยหลือ	6	
- 🥖 💁 🖢 🛄 🔲 🔁 🎕	b 🖸 🔩 📞 💷 🖽 🛃 🤣	
	Image: Source of the source	
	ansa unsãn	
< >	4.X	
		1537.414
		12:36 AM

จะได้ดังรูป



5.ให้เลือก ควบคุมทั้งหมด

N		Radmin Viewer	- 8 ×
การเชื่อแต่อ โหนด มุมมอง เครื่องมือ ช่วยเ	หลือ		
🗲 😒 🕵 😫 🔲 🖬 🖬	🍫 🖸 🤜 👟 🔜 📰 🔂 😣		
Tet Tet 10332	recording recording		
C >> mogenetifications/subsets	renewokawego Ak Enter		
			110.000
	💽 😼 🕼 🔤 🧭		- 12.39 AM

6.ใส่ ชื่อและรหัสเพื่อรับการอนุญาตในการเข้าถึง

การเรื่อมต่อ โหมด มุมมอง เครื่องมือ ช่วยหรือ		
🥖 🔅 🧏 🔲 🔜 🖬 🔽 🎝 🔟 🧔 🐛 📖 🎞		
Test		
Test 10.51.92.201		
	And the second s	
	R / MDR0R/10004 Radmin: 10.51.92.201	
	មិនអូវីមិន	
	9986FTW:	
	🗌 ยันสิกซื้อผู้ใช้เป็นต่าเจียต้น	
	100 L	
	unser unser	
< >		
< >> fagi 10.5192.201 wofer erskulu, debarru		
 Segi 105192.01 verfer influide. Arbonnu 		12

แล้วกดตกลง



6.ควบคุมเครื่องสำเร็จ แต่เราจะไม่สามารถ Copy ไฟล์ต่างๆจากเครื่องที่ควบคุมมาไว้ที่เครื่องเราได้



• การสนทนา

1. คลิกขวาที่เครื่องที่เราต้องการจะสนทนา >แล้วให้เลือกไปที่ >สนทนา

K)	Radmin Viewer	- 🗇 🗙
การเชื่อมต่อ โหมด มุมมอง เครื่องมือ ช่วยเหลือ	ie de la constance de la const	
🗲 💷 🔍 🕵 🕵 🐓 🖉	🔈 🖸 🗫 📞 💷 🛅 🎰	
Text Text US5192X	ອາເພດີດຈະເສ ຊະລາມໂຄກ ພາກໃຫ ອາເຫດີ ໂລກາຍກໍດານ ການກາວໃຫຍ່ປະ ການໂລບອໄກໂຄ້ຕາທີ່ດ້ານ. Inde(R) AMT ການ Del deໂຄ້ແມ່ F2 ອາເຫດນີສ Alt-Enter	
New Yorkson and		
	🧿 😼 📖 🔛 🥝 🏷 🖉	▲ No 12:47 AM ▲ No 12:47 AM 3/29/2016

2.ใส่ชื่อและรหัสผ่าน เพื่อทำการ เชื่อมต่อกับอีกเครื่อง





จะได้หน้าห้องแชทปรากฏขึ้นมา

89	Radmin Viewer		- 8 ×
การเชื่อมต่อ โหมด มุมมอง เครื่องมือ ช่วยเหลือ			
- 🥖 🕵 🕵 🔚 📟 🔤 🍫 💁	🤜 🎟 🔁 🥪		
Tet ISS2201	التقاري التقاري التقاري التقاري	annu: fua annu: fua Somm User	
ศือปู: 10.51.92.201 พอร์ต: ต่าเริ่มต้น เหลเน็ต			
🛋 💪 📋 🖬 🧕 😖	🕮 🔤 🙆 🍢 🛷	• 3	12:52 AM

3.ลองพิมพ์ข้อความเพื่อสนทนา



เราสามารถ ตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับห้องแชทได้ ง่ายและสะดวก

	- 19 · U) =						การควบค	คมเครื่อง -	Micros	oft Word							- 1	5 ×
	หน้าแรก	แทรก	เค้าโครงหน้ากระดาร	ะ การอ่างอิง	การส่งจด	พมาย ตรวจ	ทาน มุ	разава Рохі	it Reader PDF										۲
278 278	 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Co 14400 B	orda New 3 🔏 🛄 - abe uur	* 14 * A ×, ×' Aa* 4	• • <u>A</u> •		です)(単) ■ (副) (* Cinnais	₽ <u>2</u> 1¶ =- <u>2</u> -9	AaB	bCcDc ปกติ	AaBbCcDr ¶ີ ໃນເລີດາຣະ	AaBbC #21580 1	(AaBbC หัวเรื่อง 2 ลัก	c AaB	AaBbCc. Ealtairai	AaBbCcl หาไท้ด้วยไ		34 ดับทา ชื่≱ะ แทนที่ เ≱ เลือก * การแก้ไข	
-			1	8 .		1 1 1 1 1	1 + + + 2			5 E 5			5 • • • •	6	4 7				5
						3 3	añ Allena Ser> hi	0.51.92.201 3 sefosilo 3 sefosilo 0.5n.92.201 3 sefosilo 0.5n.92.201 0.5n.92.5n.92.201 0.5n.92.501 0.5n.92.201 0.5n.92.201 0.5n.92.201 0.5n.92.201 0.5	Рании - ЛЭЗЯЦИЦ] > арац (Ctrl+E)		โอความ [Use	annuz Go	tia User Somm User	9 24 10 100	2				
	220 8 day 12	2 🐴	1.00														110%		
Mult o						6.5				1		0.425	Sec.				110%		12:56 AM

การดูอย่างเดียว

จะคล้ายๆ กับการควบคุมแต่ว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรกับอีกเครื่องได้เลย นอกจากดูเฉยๆ



- การถ่ายโอนแฟ้ม
 - 1.เลือกการถ่ายโอนแฟ้ม



จะได้หน้านี้ปรากฏขึ้นมา



2.เลือก ไฟล์ที่ต้องการโอน



3.ให้ลากไฟล์ที่ต้องการส่งไปวางไว้ โฟล์เดอร์ฝั่งคอมพิวเตอร์ระยะไกล

17



จากนั้นรอให้การโอนถ่ายข้อมูลสำเร็จ



^{4.}เมื่อโอนถ่ายข้อมูลสำเร็จจะได้ดังรูป

- การสนทนาด้วยเสียง
 - 1.เลือก สนทนาด้วยเสียง

k g	Radmin Viewer	- 🗇 🗙
การเชื่อมต่อ โหมด มุมมอง เครื่องมือ ช่วยเหลือ		
🗲 💁 🕵 👰 🛄 🛄 🔛 🍫 🔇) 💀 🔍 🔍 💷 🔁 🚸	
	erceşələrun garindikus makar minlasındu Keleraru makardı falandı Kelefaru Mu Del Aledini F2 Reformationu anafaşılı	
< >>		
เปิดเซสซ์นการสนหนาด้วยเสียง		
🛋 🩋 🚞 🧧	- 12 🖬 🔤 👩 👘 🔚 🛛 - 12 🖬 🚱 🕒 - 12 🖬 🚱	ENG 1:11 AM 3/29/2016

2.ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

เมื่อกดตกลง จะได้หน้านี้ปรากฏ

6	Radmin Viewer	- 8 ×
การเชื่อมต่อ โหมด มุมมอง เครื่องมือ ช่วยเหลือ		
🥖 👲 🕵 🗐 🔲 🔲 🖂 🍫 🖸 🌄 📞 🤤 💷 🔁	₿	
E Test Test 10.51.92.201		
	🥑 10.51.92.201 - สนทนาด้วยเสียง [User] 🗕 🗆 🗙	
	สมหมา แสดง แชนแนล ผู้ใช้ เครื่องมือ โปล ศชี โม (20) (20- (20) (1) (1) (1) (2) (2)	
	ประวัตรามแขนและเจ้า ชื่อเจ่นของคน "User" เป็นสำหนา	
	ขนิดแขนเนล ขึ่งแขนเนล ยนิตสุไข้ ผุ้ใช้	
	General General User Somm	
	แขนเนลและกลุ่มผู้ใช้อื่น:	
	ขหิดแขนเนล ขึ้อแขนเนล ขนิดผู้ใช้ ผู้ใช้ 🖂 แขนเนลส่วนด้า:	
	🞾 ไม่อยู่ในแขนเหล	
	ตริก (หรือหล spacebar ค่างไว้) 🔍 ส่า 🔤 สุง	
	🐨 🖉 🧔 di 🔤 🛊	
	เชือหต่อกับเชิร์ฟเวอร์แล้ว	
NDQ: 10.31.32.201 NDTR: R1K10RL MLML1		1.12 AM
		▲ 1:12 AM 3/29/2016

3.ให้คลิกที่รูปไมค์เพื่อทำการสนทนา เพื่อให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงเรา

89	Radmin Viewer –	ð ×
การเชื่อมต่อ โหมด มุมมอง เครื่องมือ ช่วยเหลือ		
🗲 💁 🕵 💼 🔲 🗁 🍫 🖸 😼 👟 💭		
Tet 0352201	Instruction Instruction Instruction Instruction	
	נשטאפטרעטאניט אונט אניט אונט אונט אונט אונט אונט אונט אונט אונ	
< >>		
ที่อยู่: 10.51.92.201 พอร์ด: ต่าเริ่มต้น สนหนา		
💻 ⋵ 📋 🖬 🧿 📵 📖 📼	E 🥝 🚳 🎦	1:13 AM 3/29/2016

- การส่งข้อความ
 - 1.เลือก ส่งข้อความ

2.ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

3.ทดลองส่งข้อความไปหาอีกเครื่อง

8	Radmin Viewer	- 6 ×
การเชื่อมต่อ ไหมด มุมมอง เครื่องมือ ช่วยเหลือ		
- 🗲 👺 👺 🛄 🔲 🔤 🍬 🧕 🖏 🖉 😓 🖗 .		
Text 0.0192201	C 105192201 - dierruil C X A N 4. unin	
ที่อยู่: 10.51.92.201 พอร์ต: ด่าเริ่มต้น สนทนา		
		1:23 AM
		A REAL AND

4.เครื่องระยะไกลจะได้รับข้อความปรากฏดังรูป

การปิดเครื่องระยะไกล

1.เลือก ปิดการทำงาน

(9)	Radmin Viewer	- ° ×
การเชื่อมต่อ โหมด มุมมอง เครื่องมือ ช่วยเหลีย		
🗲 💁 🕵 😰 🔚 🔜 🐿	h 🖸 🖓 📞 📮 💷 🔂 😣	
Image: A set of the	exceptiones exceptions walks endexable Bannahmake Anna mannahmake Adeanu intelR/AMT PU Bannahmake Adeanu intelR/AMT PU Bannahmake Adeanu F2 Adeanu F2 Adeanu F2 Adeanu F2	
< >		
ปิตโซ้งานคอมพิวเตอร์ระบะไกล		Contract of the second state
		- 🎼 🏭 🕕

2.ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

3.ให้เลือกว่าเราต้องการปิดการทำงานแบบใด เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดใช่เพื่อทำการปิดการทำงานตามต้องการ

